



- Bežični taster kontroler koji ima IP65 zaštitu, koristi se za kontrolu iNELS RF komponentata i poseduje zaštitu od uticaja okruženja.
- 2 tastera omogućavaju (nezavisno jedan od drugog) upravljanje neograničenim brojem komponenti.
- Kontroler je pogodan za upravljanje iz bazena, vrta, terase itd.
- Može se koristiti kao dugme zvona.
- Prikvršćivanje može biti vijcima ili dvostranom lepljivom trakom.
- Napajanje se vrši uz pomoć baterije (3 V CR 2032 baterija – dobija se sa uređajem) sa trajanjem baterije oko 5 godina u zavisnosti od učestalosti upotrebe.

Tehnički parametri	RFOB-20
Napajanje:	3 V CR 2032 baterija
Trajanje baterije:	oko 5 godina, u zavisnosti od učestalosti upotrebe
Indikacija prenosa:	Crveno LED
Broj taster:	2
Komunikacijski protokol:	RFIO
Frekvencija:	866–922 MHz (za više informacija pogledajte str. 76)
Način prenosa signala:	jednosmerno adresiranje poruka
Domet:	na otvorenom prostoru do 200 m
<b>Ostali podaci</b>	
Radna temperatura:	-10 do +50°C
Montaža:	vijci/dvostrana lepljiva traka
Boja:	bela (RAL 9003)
Stepen zaštite:	IP65
Stepen zagađenja:	2
Dimenzije okvira:	64 x 74 x 44 mm
Težina:	112 g
Standardi:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 R&TTE Directive, Order. No 426/2000 Coll. (Directive 1999/EC)

## Opis uređaja

